

Matrox DualHead2Go & TripleHead2Go



视野更开阔，效率更高，速度更快

DualHead2Go和TripleHead2Go是外接的多显示器升级设备，令您可以在笔记本或是台式机上再接两台或是三台显示器。它们连接到您的系统的视频输出，使用GPU在所有显示器上提供高质量、无压缩的图形和视频。这些小巧的黑盒子是为笔记本、有内置图形卡或是没有空扩展槽的系统或是机箱已封闭并经过验证的系统添加多显示器功能的理想解决方案。

主要功能

- 令您的笔记本或是台式机能有双屏或是三屏显示
- 支持在三台显示器上总分辨率最高达到5760x1080（3台，每台1920x1080）¹
- 支持在两台显示器上总分辨率最高达到3840x1200（2台，每台1920x1200）¹
- 使用您系统现有的GPU为办公、3D设计和多媒体应用提供一个稳定的平台
- 可使用VGA、DVI和DisplayPort显示器或是投影仪²
- 安装快速而简单，无需打开计算机机箱或是插入配件
- 外接设备，不会影响您系统的保修
- 符合HDCP标准，受保护内容播放
- Matrox克隆功能，可将一台显示器的显示内容复制到另外一台显示器上
- 配Matrox PowerDesk软件，可方便地管理桌面配置
- 兼容PC和Mac



工作质量更高，方法更加巧妙

DualHead2Go和TripleHead2Go为希望提高工作效率的公司和专业人士创建了最佳的多显示器设置。您可以在每个显示器上运行不同的程序或是跨多台显示器显示一个程序。使用多台显示器令您可以更高效地安排您的工作空间，更舒适地同时处理多项任务。

选择最适合您的解决方案

| | Matrox DualHead2Go Digital ME | Matrox DualHead2Go Digital SE | Matrox DualHead2Go 模拟版 | Matrox DualHead2Go 数字版 | Matrox TripleHead2Go Digital SE | Matrox TripleHead2Go 数字版 | Matrox TripleHead2Go DP版 |
|---------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| 配件号 | D2G-DP2D-MIF | D2G-DP2D-IF | D2G-A2A-IF | D2G-A2D-IF | T2G-DP3D-IF | T2G-D3D-IF | T2G-DP-MIF |
| 最多接的显示器数目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2或3 | 2或3 | 2或3 |
| 最高DVI分辨率 | 3840x1200 (2x 1920x1200) | 3840x1200 (2x 1920x1200) | — | 3840x1200 (2x 1920x1200) | 5760x1080 (3x 1920x1080) ¹ 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200) | 5760x1080 (3x 1920x1080) ¹ 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200) | 5760x1080 (3x 1920x1080) ¹ 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200) |
| 最高VGA分辨率 | — | — | 2560x1024 (2x 1280x1024) | 3360x1050 (2x 1680x1050) | — | 4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050) | 4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050) |
| 最高DisplayPort分辨率 | — | — | — | — | — | — | 5760x1080 (3x 1920x1080) ¹ 3840x1200 (2x 1920x1200) |
| 如何把它连接到计算机系统 ² | Mini DisplayPort 或Thunderbolt | DisplayPort或 Mini DisplayPort | VGA | VGA | DisplayPort或 Mini DisplayPort或 Thunderbolt | VGA或 Dual-link DVI | DisplayPort或 Mini DisplayPort或 Thunderbolt |
| 它是如何连接到显示器 ³ | DVI | DVI | VGA | VGA或DVI | DVI | VGA或DVI | VGA, DVI或DisplayPort |
| 电源 | USB电源接口 | USB电源接口 | USB电源接口 | USB电源接口 | USB电源接口 | USB电源接口 | USB和DisplayPort 电源接口 |
| 产品包装箱内含 | <ul style="list-style-type: none"> DP到DP输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> DP到DP输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> 60厘米 (2英尺) VGA到VGA输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> 60厘米 (2英尺) VGA到VGA输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> DP到DP输入电缆 Mini-DP到DP输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> 60厘米 (2英尺) VGA到VGA输入电缆 60厘米 (2英尺) DVI-DL到DVI-DL输入电缆 USB电缆 软件CD | <ul style="list-style-type: none"> DP到DP输入电缆 Mini-DP到DP输入电缆 USB电缆 软件CD |
| 克隆模式 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 边缘管理 | — | — | — | — | ✓ (仅Windows) | ✓ (仅Windows) | ✓ (仅Windows) |
| 环视游戏 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDCP功能 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 支持的平台 | Mac | PC | PC | PC | PC和Mac | PC和Mac | PC和Mac |

支持的操作系统

Microsoft® Windows® 10® (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista® (32/64bit), Windows XP (32/64bit), Windows Server® 2003/2008 (32/64bit), Mac® OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) 和Linux⁵。

¹最高分辨率视系统、显示器类型、GXM型号和操作而定。所有与DualHead2Go或TripleHead2Go显示器连接的显示器都必须运行在同一分辨率上。请访问www.matrox.com/graphics/gxm网站了解更多信息。²视DualHead2Go和TripleHead2Go型号而定。有可能需要另购适配器。³ 50Hz下支持的分辨率有可能与某些显示器不兼容，请与显示器经销商连接了解产品的兼容性。⁴分辨率超过3x1360x768的宽屏幕只在被支持的Windows操作系统下才能使用，而且TripleHead2Go Digital Edition必须连接到双链接DVI视频输出。⁵ 不支持DualHead2Go模拟版。⁶ 与Matrox联系了解行业领先的Linux产品已测试的版本。

www.matrox.com/graphics

北美总部: 1 800-361-1408或514-822-6000

英国: +44 (0) 1895 827260

德国: +49 89 62170-444

电子邮件: graphics@matrox.com

© 2016 Matrox Graphics, Inc. 版权所有。技术规格如有变更，恕不另行通知。Matrox和Matrox产品为Matrox Electronic Systems, Ltd和/或Matrox Graphics Inc. 在加拿大和其它国家的注册商标或商标。所有其它公司和产品名称均其持有人所有的注册商标和/或商标。
2016年12月

matrox[®]
Graphics for Professionals