

Matrox DualHead2Go & TripleHead2Go



Élargissez votre vision. Soyez plus efficace. Soyez plus productif.

Les modules DualHead2Go et TripleHead2Go sont des mises à niveau externes multi-écrans qui vous permettent de connecter deux ou trois écrans à votre ordinateur portable ou de bureau. Ils se connectent à la sortie vidéo de votre système et utilisent son GPU pour transmettre un contenu graphique et vidéo haute qualité sans compression sur tous les écrans. Ces petits boîtiers sont parfaitement adaptés pour déployer une fonction multi-écrans sur les ordinateurs portables, les systèmes équipés de carte graphique intégrée ou non dotés de connecteurs d'extension disponibles, ou encore les systèmes qui sont déjà fermés et validés.

Fonctions clés

- Permet d'installer deux ou trois écrans pour votre ordinateur portable ou de bureau
- Prend en charge une résolution maximale de 5760x1080 (3x 1920x1080)¹ sur trois écrans
- Prend en charge une résolution maximale de 3840x1200 (2x 1920x1200)¹ sur deux écrans
- Utilise le GPU de votre système pour fournir une plate-forme stable adaptée aux applications bureautiques, de création 3D et multimédia
- Compatible avec les écrans ou projecteurs utilisant les interfaces VGA, DVI et DisplayPort™
- Facile et rapide à installer: vous n'avez pas à ouvrir le châssis de l'ordinateur ou à insérer des composants
- Dispositif externe qui n'annulera pas la garantie de votre système
- Compatibilité avec la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) pour la lecture de contenu protégé
- Matrox Clone pour visualiser une copie de l'écran sur l'autre écran
- Inclut le logiciel Matrox PowerDesk pour simplifier la gestion de la configuration de votre bureau
- Compatible PC et Mac



Travaillez plus efficacement. Travaillez plus intelligemment.

Les modules DualHead2Go et TripleHead2Go permettent de créer une configuration multi-écrans de pointe pour les entreprises et les utilisateurs professionnels cherchant à accroître leur productivité. Vous pouvez exécuter différentes applications sur chaque écran ou étendre une application sur plusieurs écrans. En travaillant avec plusieurs écrans, vous pouvez organiser votre espace de travail plus efficacement et faire du multitasking plus confortablement.

Choisissez la solution qui vous convient

	Matrox DualHead2Go Digital ME NOUVEAU	Matrox DualHead2Go Digital SE NOUVEAU	Matrox DualHead2Go Analog Edition	Matrox DualHead2Go Digital Edition	Matrox TripleHead2Go Digital SE NOUVEAU	Matrox TripleHead2Go Digital Edition	Matrox TripleHead2Go DP Edition
Numéros de pièce	D2G-DP2D-MIF	D2G-DP2D-IF	D2G-A2A-IF	D2G-A2D-IF	T2G-DP3D-IF	T2G-D3D-IF	T2G-DP-MIF
Nombre max. d'écrans	2	2	2	2	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3
Résolution DVI maximale¹	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	—	3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) ^{2*} 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) ^{2*} 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) ^{2*} 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)
Résolution VGA maximale¹	—	—	2560x1024 (2x 1280x1024)	3360x1050 (2x 1680x1050)	—	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)
Résolution DisplayPort maximale¹	—	—	—	—	—	—	5760x1080 (3x 1920x1080) ¹ 3840x1200 (2x 1920x1200)
Comment se connecter à votre système²	DisplayPort ou Mini DisplayPort ou Thunderbolt	DisplayPort ou Mini DisplayPort ou Thunderbolt	VGA	VGA	DisplayPort ou Mini DisplayPort ou Thunderbolt	VGA ou DVI dual-link	DisplayPort ou Mini DisplayPort ou Thunderbolt
Comment se connecter aux écrans²	DVI	DVI	VGA	VGA ou DVI	DVI	VGA ou DVI	VGA, DVI ou DisplayPort
Alimentation	Alimentation via USB	Alimentation via USB	Alimentation via USB	Alimentation via USB	Alimentation via USB	Alimentation via USB	Alimentation via USB et DisplayPort
Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée DP-vers-Mini-DP • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée DP-vers-DP • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée VGA-vers-VGA • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée VGA-vers-VGA • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée DP-vers-DP • Câble d'entrée Mini-DP-vers DP • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée VGA-vers-VGA • Câble d'entrée DVI-DL vers DVI-DL • Câble USB • CD de mise en route 	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'entrée DP-vers-DP • Câble d'entrée Mini-DP-vers-DP • Câble USB • CD de mise en route
Mode clone	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Gestion des cadres	—	—	—	—	✓ (Windows uniquement)	✓ (Windows uniquement)	✓ (Windows uniquement)
Fonction Surround Gaming	—	—	—	—	✓	✓	✓
Compatible HDCP	✓	✓	—	—	✓	—	—
Plateforme Supportée	Mac	PC	PC	PC	PC et Mac	PC et Mac	PC et Mac

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft® Windows® 10⁵ (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista® (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits), Windows Server® 2003/2008 (32/64 bits), Mac® OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) et Linux™⁶

¹ La résolution maximale dépend du système, du type de moniteur, du modèle de module GXM et du système d'exploitation.

² Spécificité du modèle GXM – des adaptateurs supplémentaires peuvent être nécessaires (vendus séparément). Connectivité Thunderbolt est supportée seulement avec le Mac.

³ La résolution prise en charge à 50Hz peut être incompatible avec certains écrans. Vérifiez la compatibilité auprès de votre fournisseur d'écrans.

⁴ Des résolutions pour écrans larges supérieures à 3x1360x768 sont uniquement disponibles avec les systèmes d'exploitation Windows pris en charge et vous devez connecter TripleHead2Go Digital Edition à la sortie vidéo DVI dual-link.

⁵ Non pris en charge avec DualHead2Go Analog Edition.

⁶ Contactez Matrox pour connaître les versions testées avec les principales distributions de Linux.

www.matrox.com/graphics

Siège social (Amérique du Nord) : 1 800-361-1408 ou 514-822-6000
Royaume-Uni : +44 (0) 1895 827260, Allemagne : +49 89 62170-444
Email: graphics@matrox.com

© 2016 Matrox Graphics, Inc. Tous droits réservés. Matrox se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Matrox et les noms des produits Matrox sont des marques déposées au Canada et dans d'autres pays et/ou des marques commerciales de Matrox Electronic Systems, Ltd et/ou Matrox Graphics Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
Édité 03 2016

matrox[®]
Graphics for Professionals