

# Matrox DualHead2Go & TripleHead2Go



## 視野更開闊，效率更高，速度更快

DualHead2Go和TripleHead2Go是外接的多顯示器升級設備，令您可以在筆記本或是臺式機上再接兩臺或是三臺顯示器。它們連接到您的系統的視訊輸出，使用GPU在所有顯示器上提供高質量、無壓縮的圖形和視訊。這些小巧的黑盒子是為筆記本、有內置顯示卡或是沒有空擴展槽的系統或是機箱已封閉並經過驗證的系統添加多顯示器功能的理想解決方案。

### 主要功能

- 令您的筆記本或是臺式機能有雙屏或是三屏顯示
- 支持在三臺顯示器上總解析度最高達到5760x1080（3臺，每臺1920x1080）<sup>1</sup>
- 支持在兩臺顯示器總上解析度最高達到3840x1200（2臺，每臺1920x1200）<sup>1</sup>
- 使用您系統現有的GPU為辦公、3D設計和多媒體應用提供一個穩定的平臺
- 可使用VGA、DVI和DisplayPort顯示器或是投影儀<sup>2</sup>
- 安裝快速而簡單，無需打開電腦機箱或是插入配件
- 外接設備，不會影響您系統的保修
- 符合HDCP標準，受保護內容播放
- Matrox複製功能，可將一臺顯示器的顯示內容復制到另外一臺顯示器上
- 配Matrox PowerDesk軟件，可方便地管理桌面配置
- 相容PC和Macc



## 工作質量更高，方法更加巧妙

DualHead2Go和TripleHead2Go為希望改進工作效率的公司和專業人士創建了最佳的多顯示器設置。您可以在每個顯示器上運行不同的程式或是跨多臺顯示器顯示一個程式。使用多臺顯示器令您可以更高效地安排您的工作空間，更舒適地同時處理多項任務。

## 選擇最適合您的解決方案

	Matrox DualHead2Go Digital ME	Matrox DualHead2Go Digital SE	Matrox DualHead2Go 類比版	Matrox DualHead2Go 數位版	Matrox TripleHead2Go Digital SE	Matrox TripleHead2Go 數位版	Matrox TripleHead2Go DP版
配件號	D2G-DP2D-MIF	D2G-DP2D-IF	D2G-A2A-IF	D2G-A2D-IF	T2G-DP3D-IF	T2G-D3D-IF	T2G-DP-MIF
最多接的顯示器數目	2	2	2	2	2或3	2或3	2或3
最高DVI解析度	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	—	3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>1</sup> 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>1</sup> 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>1</sup> 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)
最高VGA解析度	—	—	2560x1024 (2x 1280x1024)	3360x1050 (2x 1680x1050)	—	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)
最高DisplayPort分辨率	—	—	—	—	—	—	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>1</sup> 3840x1200 (2x 1920x1200)
如何把它連接到計算機系統 <sup>2</sup>	Mini DisplayPort或Thunderbolt	DisplayPort或Mini DisplayPort	VGA	VGA	DisplayPort或Mini DisplayPort或Thunderbolt	VGA或Dual-link DVI	DisplayPort或Mini DisplayPort或Thunderbolt
它是如何連接到顯示器 <sup>3</sup>	DVI	DVI	VGA	VGA或DVI	DVI	VGA或DVI	VGA, DVI或DisplayPort
電源	USB電源接口	USB電源接口	USB電源接口	USB電源接口	USB電源接口	USB電源接口	USB和DisplayPort電源接口
產品包裝箱內含	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP到DP輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP到DP輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60厘米(2英尺)VGA到VGA輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60厘米(2英尺)VGA到VGA輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP到DP輸入電纜</li> <li>Mini-DP到DP輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60厘米(2英尺)VGA到VGA輸入電纜</li> <li>60厘米(2英尺)DVI-DL到DVI-DL輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP到DP輸入電纜</li> <li>Mini-DP到DP輸入電纜</li> <li>USB電纜</li> <li>軟件CD</li> </ul>
複製模式	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
邊框管理	—	—	—	—	✓ (僅Windows)	✓ (僅Windows)	✓ (僅Windows)
環視遊戲	—	—	—	—	✓	✓	✓
HDCP功能	✓	✓	—	—	✓	—	—
支持的平台	Mac	PC	PC	PC	PC和Mac	PC和Mac	PC和Mac

## 支持的作業系統

Microsoft® Windows® 10<sup>1</sup> (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista® (32/64bit), Windows XP (32/64bit), Windows Server® 2003/2008 (32/64bit), Mac® OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) 和Linux。

<sup>1</sup>最高解析度視系統、顯示器類型、GXM型號和操作而定。所有與DualHead2Go或TripleHead2Go顯示器連接的顯示器都必須運行在同一解析度上。請訪問www.matrox.com/graphics/gxm網站了解更多信息。<sup>2</sup>視DualHead2Go和TripleHead2Go型號而定。有可能需要另購轉接頭。<sup>3</sup> 50Hz下支持的解析度有可能與某些顯示器不相容，請與顯示器經銷商連接了解產品的相容性。<sup>4</sup>解析度超過3x1360x768的寬屏幕只在被支援的Windows作業系統下才能使用，而且TripleHead2Go Digital Edition必須連接到雙鏈接DVI視訊輸出。<sup>5</sup> 不支援DualHead2Go類比版。<sup>6</sup> 與Matrox聯繫了解行業領先的Linux產品已測試的版本。

www.matrox.com/graphics

北美總部：1 800-361-1408或514-822-6000

英國：+44 (0) 1895 827260

德國：+49 89 62170-444

電子郵件：graphics@matrox.com

© 2016 Matrox Graphics, Inc. 版權所有。技術規格如有變更，恕不另行通知。Matrox和Matrox產品為Matrox Electronic Systems, Ltd和/或Matrox Graphics Inc. 在加拿大和其它國家的註冊商標或商標。所有其它公司和產品名稱均其持有人所有的註冊商標和/或商標。  
2016年12月

**matrox**<sup>®</sup>  
Graphics for Professionals